



MODULE ENTREE / SORTIE RADIO



Le 31302 est un module radio d'entrée/sortie.

Il s'apparie avec les centrales d'alarme type 4 21241 et d'alarme PPMS 21202.

Entrée d'alarme : L'entrée est normalement ouverte (NO). À sa fermeture, le module transmet une alarme à la centrale. L'entrée est configurable (alarme Type4/alarme PPMS) via l'application.

Sortie d'alarme : En cas d'alarme, le relais change d'état.

La sortie est configurable (alarme Type 4/alarme PPMS/les deux) via l'application.

31302 : Module radio d'entrée/sortie

CARACTERISTIQUES GENERALES

Alimentation / Autonomie :

- 2 piles lithium AA (3300 mAh) ;
- 3 ans d'autonomie
(avec surveillance toutes les 20 h et 1 h d'alarme par an).

Fréquence : 863-970 Mhz

Portée : 2000m en champ libre

Entraxes de fixation : L 170 x H 120 mm

Dimensions : l 195 mm x H 144 mm x P 74 mm

(ou l 199 mm x H 148 mm x P 74 mm avec les caches presse-étoupe)

Poids : avec piles = 496 g, sans piles : 467 g

Matière, couleur : ABS, gris

Indice de protection: IP44, IK07

Température

- fonctionnement : -10° C à +55° C
- stockage : -20° C à + 65° C

Utilisation : En intérieur

31302



Centrale
21241
alarme
type 4



Centrale
21202
alarme
PPMS



*** Application BLUETOOTH « AXEtype4 »
téléchargeable sous IOS sur l'App Store,
sous Androïd sur le PlayStore

